

## WideTEK25-600 の Q&A

### ■セットアップ・読取動作

#### Q1 セットアップの際に関する注意点はありますか？

A1 本体左右の下側にある、輸送用固定ねじを外してから電源を入れてください。

#### Q2 スキャナーとパソコンがうまく接続されません。

A2 以下の点を確認してください。

1. スキャナー側とパソコン側の IP アドレスがそれぞれ正しく割り振られているか。  
(他の機器の IP アドレスとバッティングしていないか。)
2. コントロールパネル\_\_ネットワークと共有センター\_\_ホームグループと共有に関するオプションを選択する\_\_共有の詳細設定の変更...内にある、パスワード保護の共有を無効にするにチェックが入っているか。(Windows7 の場合)
3. LAN ケーブルはきちんと接続されているか。(ギガビット対応ハブを経由して接続することを推奨致します。)

#### Q3 スキャナーの設置場所は、どのような環境が望ましいですか？

A3 水平で固い場所に配置して下さい。また、スキャナーの重量に耐えられる強度のあるテーブルの上などに設置して下さい。少しでも揺れるような場所ですと、スキャンの際の微小な揺れがスキャン画像に影響し、線が歪むなどの症状が出る場合があります。

#### Q4 スキャンした画像の色味が左右で違う気がするのですが。

A4 上記のような現象の他に、画像に赤みがかかる、青みがかかる、不要な横線が入る、画像が明るすぎる、暗すぎるなどといった症状が発生する場合、ホワイトバランス設定を実施して下さい。

#### Q5 本体タッチパネル操作アプリケーションの切り替えはどのように行うのですか？

A5 本体の電源を再起動し、最初のアプリケーション選択画面にて選択して頂く必要があります。

## ■商品仕様関連

**Q6 対応する原稿サイズは何ですか？**

A6 最大読取サイズは 635mm×470mm で、A2 サイズ原稿まで対応しております。

**Q7 設定できる出力解像度を教えてください。**

A7 150～1200dpi の間で、1dpi 単位で選択可能です。(Batch Scan Wizard 使用時)

**Q8 保存できるファイル形式を教えてください。**

A8 ファイル形式は以下の内容になっております。

JPEG

PNM

TIFF 非圧縮

TIFF G4

PDF (オプション)

**Q9 スキャンしたデータのファイル名はどのようになりますか？**

A9 任意の名前と連番の設定を行えます。(ご利用方法によって操作方法が変わります。)

**Q10 どのような操作方法があるのですか？**

A10 操作方法は、大きく分けて以下の3通り御座います。

1. フロントタッチパネルでの PC レス操作
2. Scan2Net (ウェブブラウザ) での操作
3. Batch Scan Wizard (アプリケーション) を使用しての操作 (オプション)

大量の原稿を電子化される場合、迅速且つ実質的で堅実な運用の為に、弊社では Batch Scan Wizard でのご利用をお勧め致します。

**Q11 スキャンスピードはどのくらいですか？**

A11 24bit カラー、A2 サイズでの単純なスキャン時間は

300dpi で 3 秒

600dpi で 6 秒

1200dpi で 12 秒です。

往復両方向スキャンを採用していますので、スキャン後の待ち時間もほとんど御座いません。

**Q12 自動切り出し、傾き補正機能はついてますか？**

A12 はい、自動切り出し・傾き補正共に御座います。カバーを開けたままでの Auto Detect 処理が可能となっておりますので、重労働であったカバーの開閉無しに上記機能をご利用頂けます。またカバー自体も 60 度/90 度で固定することができ作業性も非常に高い構造となっております。

**Q13 ネットワーク対応とのことですが、どのような事ができるのですか？**

A13 ネットワーク対応のため複数端末も一元管理する事ができ、ジョブ設定などを 1 台 1 台個々に設定しなくても共有して設定する事が出来ます。また、オプションのワイヤレス LAN アクセス拡張機能を有することで、タブレット端末からの無線操作にも対応しております。

